

فیوزهای British Standard

جدول انتخاب فیوزهای موتوری

انتخاب فیوزهای موتوری باید بر اساس مشخصات ارائه شده از سوی سازنده الکترو موتور انجام گیرد . جدول زیر تنها به عنوان یک راهنما جهت هماهنگی و تعیین پارامترهای مربوطه برای انتخاب فیوز ارائه شده است.

Motor Rating (kW)	Motor Rating (HP)	Approx. FLC (A)	DOL starting fuse link (A)	Motor rated fuse-link (A)	Standard fuse link (A) Start Asisted
0.19	0.25	0.7	4		2
0.37	0.5	1.3	6		4
0.55	0.75	1.6	6		4
0.75	1.0	1.8	10		4
1.1	1.5	2.6	10		6
1.5	2.0	3.4	10		10
2.2	3.0	5.0	16		10
3.0	4.0	6.5	16	20M25	10
4.0	5.5	8.0	20		16
5.5	7.5	11.0	25	20M32	16
7.5	10	15	40	32M40	25
11.0	15	22	50	32M50	32
15.0	20	28	63	32M63	40
18.5	25	36	80	63M80	50
22	30	39	80	63M80	63
30	40	52	100	63M100	63
37	50	69	160	100M160	80
45	60	79	160	100M160	100
55	75	96	200		160
75	100	125	200	200M250	160
90	125	156	250	200M250	160
110	150	189	315		200
132	175	224	355		250
150	200	255	355		250
160	220	275	400		315
185	250	318	450		315
200	270	339	500		355
220	300	374	560		400
257	350	450	630		450
295	400	500	710		500
315	430	535	710		560
355	483	580	800		630
400	545	646	800		710
450	612	725	1000		800